




HGE 36-60 Battery

Мощный инструмент, оснащенный поворачивающейся в секторе 180° рукояткой, 2-ступенчатым регулятором скорости движения лезвий и насадкой для удаления срезаемых листьев: аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery.



1 2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий

- Обеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной задачи (максимальной скорости обрезки или максимального режущего усилия).
- Ступень 1: высокая скорость. Оптимальный режим для аккуратной формовки.

2 Поворотная рукоятка

- Рукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких фиксированных положениях для удобной работы.

3 Насадка для удаления срезаемых листьев

- Срезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.

4 Функция пиления

- Очень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными толстыми ветвями.



HGE 36-60 Battery

- С питанием от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 36 В
- 2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий

Технические характеристики

№ для заказа	1.444-250.0	
Штрих-код (EAN)	4054278550459	
Аккумуляторная платформа	Аккумуляторная платформа 36 В	
Длина ножа	см	60
Расстояние между зубцами	мм	26
Регулятор скорости вращения	есть	
Ступени скорости	2	
Частота движения лезвий	1/мин	ступень 1: 2700 / ступень 2: 760
Тип ножа	с вырезанными лазером лезвиями алмазной заточки	
Напряжение	В	36
Производительность от 1 заряда *	м	макс. 600 (2,5 Ач) / макс. 1200 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 85 (2,5 Ач) / макс. 170 (5,0 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	3,33
Масса (с упаковкой)	кг	5,09
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1077 × 213 × 183

Комплектация

Ступени скорости	2
Рукоятка	поворотная
Функция пиления	■
Защитная планка	■
Защитный элемент на конце ножа	■
Приспособление для подвешивания	■
Насадка для удаления срезанных листьев	■

■ Входит в комплект поставки * Высота кустарника: 1 м, односторонняя обрезка в режиме 1

HGE 36-60 Battery 1.444-250.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Аккумуляторы									
Аккумулятор Battery Power 36/25	1	2.445-030.0						Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 36 В/2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 36/50	2	2.445-031.0						Сменный аккумулятор Battery Power 36 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства									
Устройство быстрой зарядки	3	2.445-033.0						Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный аккумулятор 36 В / 2,5 Ач до уровня 80 % лишь за 48 минут. Оно совместимо и со всеми другими сменными аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство									
Стартер Комплект Battery Power 36/25	4	2.445-064.0						Стартовый комплект Battery Power 36/25 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 2,5 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Он подходит к любым аккумуляторным аппаратам Kärcher на платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 36/50	5	2.445-065.0						Стартовый комплект Battery Power 36/50 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.